



DCN-WCH05 caricabatterie per 5 pacchi batteria



- ▶ Ricarica simultanea fino a 5 pacchi batteria
- ▶ Ricarica batterie esaurite in 3 ore
- ▶ Connettore di rete in cascata
- ▶ Selezione automatica PSU, 100 - 240 VAC

Questa unità è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a 5 pacchi batteria DCN-WLIION. Lo stato di ricarica di ciascuna batteria viene visualizzato mediante i LED indicatori della capacità di ricarica.

È possibile montare l'unità sul tavolo od alla parete.

Il connettore della tensione di rete in cascata consente un numero massimo di unità di ricarica da collegare in serie per condividere la stessa presa.

- È possibile collegare in serie fino a 5 caricatori in Paesi con 100 - 127 VAC, 50 - 60 Hertz
- È possibile collegare in serie fino a 10 caricabatterie in Paesi con 220 - 240 VAC, 50 - 60 Hertz

Funzioni di base

Controlli ed indicatori

- LED indicatori di capacità di ricarica su ciascun caricabatteria
- LED indicatore di alimentazione

Interconnessioni

- Connettore di alimentazione
- Connettore di rete in cascata
- Connettore del caricabatterie

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione alimentazione	100 - 240 VAC +/- 10 % 50 / 60 Hz
------------------------	--------------------------------------

Consumo energetico max	190 W
------------------------	-------

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)	340 mm x 195 mm x 82 mm (13,4 x 7,6 x 3,2")
------------------------	--

Peso (senza batterie)	1,4 kg
-----------------------	--------

Colore	Antracite (PH 10736)
--------	----------------------

Informazioni per l'ordinazione

**DCN-WCH05 caricabatterie per 5 pacchi
batteria**

DCN-WCH05

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by